

АНАЛІЗ ПОХИБОК РЕКУРЕНТНИХ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ФУР'Є ТА ХАРТЛІ В АРИФМЕТИЦІ З ФІКСОВАНОЮ КРАПКОЮ

На основі статистичного методу проведено аналіз похибок рекурентних методів обчислення звичайних і модифікованих дискретних перетворень Фур'є та Хартлі на стрибкових і ковзних інтервалах в арифметиці з фіксованою крапкою. Отримано аналітичні вирази для визначення середньоквадратичних значень похибок обчислення перетворень, на підставі яких проведено порівняльний аналіз точності рекурентних методів обчислення.

В основі динамічного спектрального аналізу, який проводиться на ковзних або стрибкових інтервалах вхідного сигналу, тобто, коли черговий інтервал вхідного сигналу включає відповідно один або декілька нових відліків і така ж кількість початкових відліків вхідного сигналу відкидається, лежить використання рекурентних методів обчислення дискретних перетворень Фур'є (ДПФ) та Хартлі (ДПХ) [1, 2], арифметична складність яких значно нижча за складність прямих та швидких методів обчислення дискретних перетворень, оскільки рекурентні методи враховують результати обчислення на попередніх інтервалах вхідного сигналу.

Важливим критерієм вибору методу обчислення є точність обчислення, яку він забезпечує. В ряді робіт, зокрема, в [3 – 7], проведений аналіз похибок прямих та швидких методів обчислення ДПФ та ДПХ, в основу якого покладений статистичний метод аналізу, при якому кожному джерелу елементарної похибки ставиться у відповідність генератор випадкової похибки з рівномірним законом розподілу та робиться припущення, що всі джерела елементарних похибок не корелюють між собою та з вхідним сигналом. В якості кількісної оцінки точності обчислення приймаються середньоквадратичні значення (СКЗ) похибок обчислення перетворення та відношення СКЗ похибок обчислення до СКЗ перетворення, яке фізично інтерпретується як відношення потужності шуму до потужності сигналу.

В даній роботі ставиться задача провести аналіз арифметичних похибок рекурентних методів обчислення звичайних і модифікованих ДПФ та ДПХ на стрибкових і ковзних інтервалах в арифметиці з фіксованою крапкою.

Рекурентні методи обчислення звичайних і модифікованих ДПФ та ДПХ на стрибкових та ковзних інтервалах базуються на таких рекурентних виразах [2]:

$$F_{i+m}(k) = \left[F_i(k) + \sum_{n=0}^{m-1} [x(N+n+i) - x(n+i)] \cdot W^{nk} \right] \cdot W^{-mk}, \quad (1)$$

$$H_{i+m}(k) = \left[H_i(k) + \sum_{n=0}^{m-1} [x(N+n+i) - x(n+i)] \cdot \cos \frac{2\pi nk}{N} \right] \cdot \cos \frac{2\pi mk}{N} - \left[H_i(N-k) + \sum_{n=0}^{m-1} [x(N+n+i) - x(n+i)] \cdot \cos \frac{2\pi n(N-k)}{N} \right] \cdot \sin \frac{2\pi mk}{N}, \quad (2)$$

$$X_{i+m}(k) = X_i(k) + \sum_{n=0}^{m-1} [x(N+n+i) - x(n+i)] \cdot \alpha((n+i)k), \quad (3)$$

де $F_{i+m}(k)$, $F_i(k)$ – звичайне ДПФ на $(i+m)$ -му та i -му інтервалах відповідно; $H_{i+m}(k)$, $H_i(k)$ – звичайне ДПХ на $(i+m)$ -му та i -му інтервалах відповідно; $X_{i+m}(k)$, $X_i(k)$ – модифіковане ДПФ або ДПХ на $(i+m)$ -му та i -му інтервалах відповідно; $i = 0, 1, 2, \dots$ – номер попереднього інтервалу вхідного сигналу; m – зсув поточного інтервалу вхідного сигналу відносно попереднього інтервалу в межах від 1 до $N-1$; $k = \overline{0, N-1}$ – номер значення перетворення; N – розмір перетворення; $x(n)$ – послідовність вхідного сигналу;

$W^{nk} = \exp(-j2\pi nk/N)$ – базові функції ядра звичайного перетворення Фур'є ($j = \sqrt{-1}$); $\text{cas}(2\pi nk/N) = \cos(2\pi nk/N) + \sin(2\pi nk/N)$ – базові функції ядра звичайного перетворення Хартлі; $\alpha((n+i)k)$ – базові функції ядра модифікованого перетворення, які для модифікованого ДПФ визначаються як $W^{(n+i)k}$, а для модифікованого ДПХ – як $\text{cas}(2\pi(n+i)k/N)$.

Оскільки обчислювальними операціями виразів (1) – (3) є операції додавання та множення, то при реалізації рекурентних методів обчислення ДПФ та ДПХ в арифметиці з фіксованою крапкою джерелами похибок обчислення можуть бути лише похибки операцій множення, обумовлені округленням або усіканням результатів добутків, оскільки похибки операцій зсувів, виконання яких необхідно для усунення можливих переповнень розрядної сітки при виконанні операцій додавання, відсутні внаслідок вхідного масштабування, при якому значення вхідного сигналу масштабуються так, щоб в процесі обчислення не виникло переповнень.

Враховуючи можливі джерела похибок обчислення, на підставі виразів (1) – (3) можуть бути отримані рекурентні вирази для визначення похибок обчислення звичайних і модифікованих ДПФ та ДПХ на стрибкових інтервалах в арифметиці з фіксованою крапкою, котрі мають такий вигляд:

$$E(F_{i+m}(k)) = \left[E(F_i(k)) + \sum_{n=1}^m E_{\text{МК1}_{n,i+m}} \right] \cdot W^{-mk} + E_{\text{МК2}_{i+m}}, \quad (4)$$

$$E(H_{i+m}(k)) = \left[E(H_i(k)) + \sum_{n=1}^m E_{\text{МД}_{n,i+m}} \right] \cdot \cos \frac{2\pi mk}{N} + E_{\text{МД}_{m+1,i+m}} - \\ - \left[E(H_i(N-k)) + \sum_{n=1}^m E_{\text{МД}_{n+m+1,i+m}} \right] \cdot \sin \frac{2\pi mk}{N} - E_{\text{МД}_{2m+2,i+m}}, \quad (5)$$

$$E(X_{i+m}(k)) = E(X_i(k)) + \sum_{n=1}^m E_{\text{М}_{n,i+m}}, \quad (6)$$

де $E(X)$ – похибка обчислення значення X ; $E_{\text{МК1}_{n,i+m}}$ – похибка n -ої операції комплексного множення першого виду (множення дійсного та комплексного значень) на $(i+m)$ -му інтервалі; $E_{\text{МК2}_{i+m}}$ – похибка операції комплексного множення другого виду (множення двох комплексних значень) на $(i+m)$ -му інтервалі; $E_{\text{МД}_{n,i+m}}$ – похибка n -ої операції дійсного множення на $(i+m)$ -му інтервалі; $E_{\text{М}_{n,i+m}}$ – похибка n -ої операції множення на $(i+m)$ -му інтервалі, котра для модифікованого ДПФ визначається як $E_{\text{МК1}_{n,i+m}}$, а для модифікованого ДПХ – як $E_{\text{МД}_{n,i+m}}$.

Не зважаючи на те, що вирази (4) і (5) для визначення похибок обчислення звичайних ДПФ та ДПХ різняться між собою, між ними існує тісний зв'язок у випадку дійсної вхідної послідовності $x(n)$, оскільки вирази для визначення похибок обчислення дійсної та уявної частин значень звичайного ДПФ на підставі виразу (4) мають однаковий вигляд із виразами для визначення похибок обчислення значень $H(k)$ та $H(N-k)$ звичайного ДПХ на підставі виразу (5), внаслідок чого похибки обчислення дійсної та уявної частини значень звичайного ДПФ і відповідно значень $H(k)$ та $H(N-k)$ звичайного ДПХ мають однакові значення. Тобто, похибка обчислення комплексного значення $F(k)$ дорівнює сумі похибок обчислення дійсних значень $H(k)$ та $H(N-k)$.

Враховуючи це, обмежимося отриманням ітераційних виразів для визначення похибок обчислення звичайного ДПФ і модифікованих ДПФ та ДПХ, котрі отримуються на підставі рекурентних виразів обчислення (1) і (3) та визначення похибок обчислення (4) і (6) ДПФ та ДПХ з урахуванням того, що для $i=0$ $E(F_0(k)) = E(X_0(k)) = 0$, і визначаються як

$$E(F_{pm}(k)) = \sum_{l=1}^p W^{-(p-l+1)mk} \sum_{n=1}^m E_{MK1_{n,lm}} + \sum_{l=1}^p E_{MK2_{lm}} W^{-(p-l)mk}, \quad (7)$$

$$E(X_{pm}(k)) = \sum_{l=1}^p \sum_{n=1}^m E_{M_{n,lm}}, \quad (8)$$

де p – кількість ітерацій обчислення на стрибкових інтервалах.

Для визначення СКЗ похибок обчислення необхідно визначити дисперсії та квадрати середніх значень похибок обчислення за виразами (7) і (8).

Враховуючи те, що дисперсія суми (різниці) некорельованих похибок дорівнює сумі дисперсій цих похибок, а дисперсія добутку похибки на константу W^{nk} дорівнює дисперсії самої похибки, вирази для визначення дисперсій похибок обчислення за виразами (7) і (8) мають такий вигляд:

$$D[E(F_{pm}(k))] = \sum_{l=1}^p \sum_{n=1}^m D[E_{MK1_{n,lm}}] + \sum_{l=1}^p D[E_{MK2_{lm}}] = pmD[E_{MK1}] + pD[E_{MK2}], \quad (9)$$

$$D[E(X_{pm}(k))] = \sum_{l=1}^p \sum_{n=1}^m D[E_{M_{n,lm}}] = pmD[E_M], \quad (10)$$

де $D[X]$ – дисперсія значення X .

Квадрати середніх значень похибок обчислення можуть бути визначені на підставі середніх значень похибок, котрі для похибок за виразами (7) і (8) визначаються як

$$M[E(F_{pm}(k))] = mM[E_{MK1}] \sum_{l=1}^p W^{-(p-l+1)mk} + M[E_{MK2}] \sum_{l=1}^p W^{-(p-l)mk}, \quad (11)$$

$$M[E(X_{pm}(k))] = pmM[E_M], \quad (12)$$

де $M[X]$ – математичне очікування значення X .

Аналогічним чином визначаються дисперсії та квадрати середніх значень похибок обчислення ДПФ та ДПХ на ковзних інтервалах, котрі мають такий вигляд:

$$D[E(F_r(k))] = rD[E_{MK2}], \quad (13)$$

$$D[E(X_r(k))] = rD[E_M], \quad (14)$$

$$M[E(F_r(k))] = M[E_{MK2}] \sum_{l=1}^r W^{-(r-l)k}, \quad (15)$$

$$M[E(X_r(k))] = rM[E_M], \quad (16)$$

де r – кількість ітерацій обчислення на ковзних інтервалах

При визначенні дисперсій та квадратів середніх значень похибок необхідно враховувати, що похибка операції комплексного множення першого виду $E_{MK1} = E_{M_{д1}} + jE_{M_{д2}}$ має $D[E_{MK1}] = 2D[E_{M_{д}}]$ та $M[E_{MK1}] = M[E_{M_{д}}] + jM[E_{M_{д}}]$ і відповідно $|M[E_{MK1}]|^2 = 2M^2[E_{M_{д}}]$, а похибка операції комплексного множення другого виду $E_{MK2} = (E_{M_{д1}} - E_{M_{д2}}) + j(E_{M_{д3}} + E_{M_{д4}})$ має $D[E_{MK2}] = 4D[E_{M_{д}}]$ та $M[E_{MK2}] = j2M[E_{M_{д}}]$ і відповідно $|M[E_{MK2}]|^2 = 4M^2[E_{M_{д}}]$.

Значення СКЗ похибок рекурентних методів обчислення ДПФ для різних видів апроксимації результатів операцій множення $(b+1)$ - розрядних чисел представлені в таблиці. Оскільки СКЗ похибок обчислення значень $F(k)$ дорівнюють сумі СКЗ похибок обчислення двох значень $H(k)$ та $H(N-k)$, то для рекурентних методів обчислення ДПХ приймаються вдвічі менші за наведені в таблиці значення.

Для визначення відношення СКЗ похибок обчислення до СКЗ ДПФ та ДПХ, слід врахувати, що для вхідного масштабування значення вхідного сигналу $|x(n)| < 1/N$, а СКЗ ДПФ та ДПХ співпадають та, зокрема, при рівномірному законі розподілу вхідного сигналу дорівнюють $1/(3N)$ для інтервалу $(pm = r) \geq N$ [3].

Похибки рекурентних методів обчислення ДПФ

Вид апроксимації результатів операцій множення	СКЗ похибки	
	обчислення звичайних ДПФ на ковзних інтервалах	обчислення модифікованих ДПФ на ковзних та стрибкових інтервалах
округлення прямого, оберненого та доповняльного коду	$\frac{r}{3} \cdot 2^{-2b}$	$\frac{r}{6} \cdot 2^{-2b}$
усікання прямого та оберненого коду	$\frac{4r}{3} \cdot 2^{-2b}$	$\frac{2r}{3} \cdot 2^{-2b}$
усікання доповняльного коду	$\left[r/3 + \left \sum_{l=1}^r W^{-(r-l)k} \right ^2 \right] \cdot 2^{-2b}, k = \overline{0, N-1}$ $\frac{4r}{3} \cdot 2^{-2b}$, усереднене по k	$\left[\frac{r}{6} + \frac{r^2}{2} \right] \cdot 2^{-2b}$

Висновки

В результаті порівняльного аналізу похибок рекурентних методів обчислення ДПФ та ДПХ можна зробити такі основні висновки:

1. Точність рекурентних методів обчислення модифікованих ДПФ та ДПХ для $r = N$ збігається з точністю прямих методів обчислення звичайних і модифікованих ДПФ та ДПХ.
2. Точність рекурентних методів обчислення ДПХ вдвічі вища за точність рекурентних методів обчислення ДПФ.
3. Точність рекурентних методів обчислення модифікованих ДПФ та ДПХ на стрибкових інтервалах збігається з точністю обчислення на ковзних інтервалах та вдвічі вища за точність обчислення звичайних ДПФ та ДПХ на ковзних інтервалах і практично однакова з найвищою точністю обчислення звичайних ДПФ та ДПХ на стрибкових інтервалах, котра досягається при $m \rightarrow N$, для всіх видів апроксимації результатів операцій множення, окрім усікання доповняльного коду.

Отримані результати можуть бути використані для визначення розрядності даних при апаратурній та програмній реалізації ДПФ та ДПХ на основі рекурентних методів обчислення в залежності від необхідної точності та кількості ітерацій обчислення.

Список літератури

1. *Волынец В.И.* Рекуррентные алгоритмы вычисления дискретных преобразований и энергетического спектра // Винницкий политехнический институт. – Винница, 1988. – 14 с. – Деп. в УкрНИИТИ 18.11.88, № 2898 – Ук88.
2. *Волинець В.И.* Рекуррентні методи обчислення модифікованих дискретних перетворень Фур'є та Хартлі // Вісник ВПІ. – 2003. – № 1. – С. 77-80.
3. *Оппенгейм А.В., Шафер Р.В.* Цифровая обработка сигналов. – М.: Связь, 1979. – 416 с.
4. *Бовбель Е.И., Зайцева Е.М., Микулович В.И.* Ошибки цифровых систем, основанных на вычислении дискретного преобразования Фурье // Зарубежная радиоэлектроника. – 1981. – № 5. – С. 3-25.
5. *Байкова А.Т.* Анализ вычислительных ошибок процессоров быстрого преобразования Фурье. – Л.: 1987. – 29 с. (Препр. / АН СССР, Спец. астрофиз. обсерватория: № 44Л).
6. *Zakhor A., Oppengejm A.V.* Quantization errors in the computation of the discrete Hartley transform // IEEE Trans. on ASSP. – 1987. – V. 35, № 11. – P. 1592-1602.
7. *Шихов Н.Б.* Дискретное преобразование Хартли для систем автоматизации эксперимента. – Минск: 1987. – 62 с. (Препр. / АН БССР, Ин-т техн. кибернетики: № 28).